



KRAFTVERSTÄRKERANLAGE **KR 55**

Der Kraftverstärker KR 55 dient zur Übertragung von elektroakustischen Darbietungen, wie Tonband oder Schallplatten, als Gitarrenverstärker und direkten Mikrofondarbietungen in kleinen und mittleren Sälen. Er zeichnet sich durch besonders geringes Gewicht aus und ist in einem mit Kunstleder überzogenem Holzkoffer untergebracht. Dadurch ist eine außerordentlich große Beweglichkeit der Anlage gewährleistet; sie kann bequem von einem Mann transportiert werden.

Nach Abnahme des Kofferdeckels wird der Verstärker herausgezogen und ist betriebsbereit. Das Lautsprecherchassis ist fest im Koffer montiert und mit einer 10 m Anschlußsnur versehen.

Die Speisespannungen für das Kondensatormikrofon werden aus dem Verstärker entnommen.

Ferner ist eine Diodenbuchse angebracht, welche zur Aufnahme und Wiedergabe für Tonbandgerät dient. Selbige ist nach DIN-Vorschrift geschaltet.

Die Bezeichnung der Anschlüsse am Verstärker ist so eindeutig, daß eine Aufstellung und Inbetriebnahme ohne besonderen Anschlußplan auch vom Nichtfachmann in wenigen Minuten möglich ist.

Die sorgfältige Auswahl und reichliche Dimensionierung aller Bauelemente gewährleistet größtmögliche Betriebs- und Transportsicherheit, verbunden mit bester Wiedergabequalität.

Auf Wunsch kann außerhalb des Lieferumfanges das Kondensatormikrofon MR 51 mitgeliefert werden.

GERHARD REISSMANN
ELEKTROAKUSTIK
DRESDEN A20 LOCKWITZER STRASSE 24
FERNRUF 45990



TECHNISCHE DATEN

Aufbau:	Transportabel in einem Holzkoffer mit Kunstlederbezug, Metallecken und vernickelten Beschlägen, Gummifüße, Ledergriff. Verstärkergehäuse: Eisenblech, vernickelt, außen hammerschlag gespritzt und gebrannt.		
Verwendungszweck:	Beschallung für mittlere Räume und kleine Säle.		
Hauptgruppen:	1 Mischpultverstärker im Blechgehäuse 1 Lautsprecherkoffer mit 10 m Kabel 5 m Netzkabel		
Stromart und Betriebsspannungen:	Wechselstrom 50 Hz umschaltbar auf 110 V und 220 V		
Sicherungen:	1 A träge für 110 V 1 A träge für 220 V 0,12 A träge für Anodenstrom		
Leistungsaufnahme:	ca. 65 Watt		
Netzgleichrichter:	EZ 81 in Zweiwegschaltung		
Röhrenbestückung:	1 x ECC 83 1 x EL 34 1 x EZ 81		
Eingänge:	2 Eingänge, getrennt regelbar, ca. 500 K-Ohm		
Mikrofonspeisung:	1 x 6,3 V, eine Seite an Erde 1 x ca. 120 V Anodenspannung		
Ausgänge:	für Lautsprecher 6 Ohm einseitig geerdet		
Leistung:	6 Watt, Klirrfaktor nach DIN 45567		
Fremdspannungsabstand:	größer 55 dB bei Nennleistung		
Frequenzgang:	nach DIN 45567, Höhen und Tiefen getrennt regelbar		
Lautstärkeregler:	Summen-Regler für beide Eingänge gemeinsam		
Mikrofonanschlüsse:	1 } Heizung 2 } 3 } +Anode und Ton Abschirmung = Erde		
Kofferraße:	Höhe 315 mm	Breite 430 mm	Tiefe 190 mm
Verstärkerraße:	Höhe 167 mm	Breite 291 mm	Tiefe 130 mm
Gewicht:	Lautsprecherkoffer 5,5 kg Verstärker 5,0 kg		

Technische Änderungen vorbehalten